














Ein- Ausschalten (Funk-Handregler)	Taste MENÜ drücken Taste EXIT lange drücken	Handregler EIN: Startbildschirm, Fahrbetrieb-Display Abschaltfenster mit Count down, Handregler AUS	
Lok adressieren, Lokwahl	C1 gedrückt halten und Drehknopf drehen oder Taste MENÜ drücken, Drehknopf drücken Drehknopf drehen Drehknopf drücken	Fenster Lokadresse wechseln mit änderbarer Lokadresse, Bestätigung durch Loslassen C1 Display Hauptmenü zeigt Lokwahl an Display Lokwahl mit Lokadresse Adresse wird verändert Adresse ist bestätigt, Fahrbetrieb-Display <i>oder:</i> Fenster Adressierung nicht möglich und Rücksprung zum Fahrbetrieb-Display, Lokadresse blinkt	
Decoder Programmieren (Decoder-Einstellungen)	Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Program drehen und drücken Mit Drehknopf Decoder-Typ wählen Drehknopf drücken Drehknopf drücken Drehknopf drehen, dann drücken Drehknopf auf Wert drehen und drücken Drehknopf drehen, dann drücken Drehknopf auf Senden drehen und drücken	Display Hauptmenü Display Programmieren Auswahl Decoder 56/57 (Code- und Wert-Eingabe) oder ältere Decoder (nur Code) Display Decoder Program, Code und Wert Code-Zahl blinkt gewünschten Code einstellen und bestätigen Wert-Zahl blinkt gewünschten Wert einstellen und bestätigen Code und Wert werden zum Decoder gesendet	 
Decoder-Adresse umstellen	Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Program drehen und drücken Drehknopf auf Lokadresse drehen und drücken Drehknopf drehen, dann drücken	Display Hauptmenü Display Programmieren Display Lokadresse Prog, Anzeige Lokadresse neu Gewählte neue Lokadresse ist bestätigt und gesendet, Fahrbetrieb-Display zeigt neue Lokadresse <i>oder:</i> Fenster Aktion nicht erfolgreich , Rückkehr zum Fahrbetrieb-Display mit bisheriger Lokadresse (Adresse evtl. bei anderem Handregler benutzt oder Verbindungsfehler)	 
Zweite Lok, Doppeltraktion aktivieren	Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Funktionen drehen und drücken Drehknopf drücken Drehknopf drücken Drehknopf drehen und drücken Drehknopf auf >OK < drehen und drücken Im Menü Zweite Lok: Drehknopf auf Invers drehen und drücken	Display Hauptmenü Display Funktionen , Auswahl Zweite Lok Display Zweite Lok , Auswahl Adr: (Zahl) Adr: blinkt Adresse der zweiten Lok wählen und bestätigen Rückkehr zum Fahrbetrieb-Display mit Anzeige beider Lokadressen. Alle Fahrbefehle gehen zusätzlich an die Zweite Lok (Doppeltraktion) Fahrtrichtung der zweiten Lok invertieren falls sie in Gegenrichtung auf dem Gleis steht	 

<p>Zweite Lok, Doppeltraktion beenden</p>	<p>Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Funktionen drehen und drücken Drehknopf auf AUS drehen und drücken</p>	<p>Display Hauptmenü Display Funktionen, Auswahl Zweite Lok Zweite Lok wird nicht länger mit gesteuert (Ende Doppeltraktion)</p>	
<p>Lokadresse suchen</p>	<p>Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Funktionen drehen und drücken Drehknopf auf Lok-Suche drehen und drücken Drehknopf auf Beginn oder Ende drehen, einstellen und drücken Drehknopf auf >Start< drehen und drücken Sowie die gesuchte Lok reagiert: Drehknopf drücken</p>	<p>Display Hauptmenü Display Funktionen Display Lok-Suche, Beginn: 1 Ende: 61 falls gewünscht: Suchbereich einschränken die Lokadressen werden durchlaufen und jeweils kurz Vorwärtsfahrt, Rückwärtsfahrt und Stop gesendet Die Adresse ist gefunden, Rückkehr zum Fahrbetrieb-Display mit der Lokadresse</p>	 
<p>Display-Kontrast einstellen</p>	<p>Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Setup drehen und drücken Drehknopf drücken Drehknopf drehen und drücken</p>	<p>Display Hauptmenü Display Setup, Auswahl Kontrast Display Kontrast, Zahl mit Balkenanzeige Kontrast wählen und bestätigen, Zurück im Setup-Menü</p>	
<p>Handregler-Betriebsart wählen</p>	<p>Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Setup drehen und drücken Drehknopf auf Handregler drehen und drücken Drehknopf drehen und drücken</p>	<p>Display Hauptmenü Display Setup, Auswahl Kontrast Display Handregler-Typ mit drei Typen-Auswahl Betriebsart des Handreglers in der Auswahl dunkel hinterlegt HRX: Künftige Version Zentrale und Decoder HR-72x: Klassischer Handregler mit 4-stelliger Ziffernanzeige und neueste Software 72d HR-retro: Klassischer Handregler, max. 61 Adressen</p>	
<p>Verbinden des Handreglers mit Zentrale bzw. Funk-Interface</p>	<p>Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Setup drehen und drücken Drehknopf auf Verbinden drehen und drücken Drehknopf drücken</p>	<p>Display Hauptmenü Display Setup, Auswahl Kontrast Display Verbinden, Auswahl >Start< Fenster Verbinden, 1-5 Sekunden Fenster Aktion erfolgreich und Rückkehr zum Fahrbetrieb-Display oder: Aktion nicht erfolgreich (Funk-Reichweite, alle Handreglermöglichkeiten sind ausgeschöpft, Störung Kabelverbindung oder Zentrale oder Funk-Interface)</p>	
<p>Handregler Betriebswerte anzeigen</p>	<p>Taste MENÜ drücken Drehknopf auf Status drehen und drücken</p>	<p>Display Hauptmenü Display Status: CDZ-Nummer (Akkuladung, mV), Aktuelle Handregleradresse (Feldstärke Empfang), Feste Handregleradresse, Verbindungs-status (Feldstärke Senden), Helligkeiswert, Softwarestand</p>	